

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/wzmacniacz-pa-hqm2350bc-350w-p-14408.html>



Wzmacniacz PA HQM2350BC 350W

Cena brutto	1 720,00 zł
Cena netto	1 398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	PA HQM2350BC 350W
Producent	High Quality Music

Opis produktu

Wzmacniacz PA HQM2350BC 350W



Wzmacniacz HQM 2350BC 350W

- moc wyjściowa: **350W RMS**
- wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V
- **6 stref z indywidualną regulacją głośności**
- **wejścia:**
 - 3x MIC: 3mV, 600Ω
 - 3x AUX: 200mV, 10kΩ
 - 1x USB
 - 1x slot karty SD
- **wyjścia:**
 - 1x AUX: 200mV, 10kΩ
- pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz
- wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania
- tuner radiowy AM/FM
- transmisja bezprzewodowa Bluetooth
- wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza **MP3**

- przycisk odgłosu gongu
- regulacja poziomu sygnału dla **funkcji MUTE** dla MIC1
- możliwość montażu w szafie RACK 19"

Specyfikacja HQM2350BC

Ogólne	
Moc wyjściowa	350W RMS
Ilość stref nagłośnienia	6
Wyjścia linii głośnikowych	4~16Ω, 70V, 100V
Pasma przenoszenia	80Hz – 16kHz
Wejścia	
Mikrofonowe (MIC)	3 (3mV, 600Ω)
Linowe (AUX)	3 (200mV, 10kΩ)
USB	1
Slot kart SD	1
Wyjścia	
Linowe (AUX)	1 (200mV, 10kΩ)
Technologia pracy	
Odtwarzacz MP3	Tak
Tuner radiowy AM/FM	Tak
Bluetooth	Tak
Zabezpieczenia	
Zacisk przewodu ochronnego	Tak
Przeciwzwarceniowe (SCP)	Tak
Przeciążeniowe (OCP)	Tak
Przeciwprzepięciowe (OVP)	Tak
Inne	
Wskaźniki LED	Wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania
Regulacja	Głośności MASTER/AUX/MIC Niskich i wysokich tonów
Współczynnik sygnału/szumu (S/N)	MIC: 116dB AUX: 85dB
Współczynnik zniekształcenia THD	<0.5% (1kHz)
Wyszukiwanie stacji nadawczych	Automatyczne lub ręczne
Automatyczne wyciszenie muzyki	Tak
Przycisk odgłosu gongu	Tak
Wejście MIC1 z funkcją priorytetu	Tak
Chłodzenie wentylatorem	Tak
Pilot do obsługi odtwarzacza	Tak
Zasilanie	AC 230V/ 50Hz
Standard obudowy	Rack 19"
Waga	16kg
Wymiary	482x90x350mm (2U)

