

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/klawiatura-sterujaca-ipox-px-k01-p-8001.html>

Klawiatura sterująca Ipox PX-K01

Cena brutto **1 424,00 zł**Cena netto **1 157,72 zł**Dostępność **Dostępny**Kod producenta **PX-K01**Producent **IpoX**

Opis produktu

Klawiatura, pulpit sterujący **Ipox PX-K01**

Klawiatura sterująca **PX-K01** jest urządzeniem, które zapewnia wygodę przy kontrolowaniu pracy systemu monitoringu. Dzięki zainstalowanemu interfejsowi **RS-485** możliwa jest komunikacja z **rejestratorami** i **kamerami szybkoobrotowymi**. Przełączanie pomiędzy sterowaniem rejestratora a sterowaniem głowicą **PTZ** odbywa się za pomocą jednego klawisza. Maksymalna odległość między klawiaturą a sterowanym urządzeniem nie może przekraczać 1,2 km.



Pulpit sterujący PX K01

- wyświetlacz LCD
- wbudowany joystick 3D
- interfejsy: RS-485
- szybkość transmisji: 1200bps~19200bps
- odległość komunikacji: **1200m**
- zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie)
- max. liczba obsługiwanych rejestratorów: **31**
- max. liczba obsługiwanych kamer: **128**
- liczba adresów: 0-255
- pobór mocy: 10W
- obsługa protokołów: Pelco-D, Pelco-P, Sonic1, Sonic2, Samsung, PIH717, KALATE, KRE301, SAE, B01, YAAN, DAHUA, HIK
- temperatura pracy: -10°C +60°C
- wilgotność: 10-90%
- materiał: metal
- wymiary:
 - wyświetlacza LCD - 70 x 38mm (dł./szer.)

- obudowy wraz z joystickiem - 420 x 260 x 170mm (szer./gł./wys.)
- waga: 2,8kg
- gwarancja: **24 miesiące**



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)